

ViGUARD DOOR			
<p>Беспроводный комбинированный магнито-контактный детектор. Высокий уровень защиты от ложных тревог. Цифровое кодирование радиосигнала. Информирование о неисправностях и разряде батареи. Вход для проводных устройств. Высокая дальность радиосигнала. Привлекательный дизайн.</p>			
Технические характеристики			
Частота радиосигнала	433 МГц	Потребление	до 12 мА
Дальность радиосигнала	до 200 м	Срок работы батареи	до 1 года
Элемент питания (CR123A)	3 В	Рабочая температура	-10 - 50 °С
Тревожный вход	НО / НЗ	Типы тревог	геркон/тампер
Примечания:	Не устанавливать рядом с электропроводкой		
Передатчик закреплять на неподвижной части. На дверном полотне/окне размещать магнит.	Детектор имеет два встроенных геркона. Для использования правого или левого воспользуйтесь соответствующим переключателем на плате (L / R)		
Для перевода детектора в режим передатчика необходимо замкнуть перемычку «Переключателя режимов работы»	При помощи переключателя можно выбрать режим работы проводного входа: НО – нормально открытый или НЗ – нормально закрытый		
Регистрация детектора:	Замена батареи:		
Включите контрольную панель в режим регистрации детекторов в соответствии с инструкцией на панель. Вставьте батарейку. Сделайте сработку детектора путем отделения магнита от передатчика.	Снижение уровня заряда батареи уменьшает дальность радиосигнала детектора. Контрольная панель заранее проинформирует пользователя о снижении заряда батареи. В этом случае, батарею необходимо заменить, соблюдая полярность.		
Дополнительную информацию и контакты службы поддержки можно получить на сайте www.viguard.pro			