

Инструкция к сенсорной кнопке

AT-H02-P LED
AT-H03-P LED



Убедитесь, что линия обесточена во время установки

1 Особенности изделия

Сенсорная кнопка выхода с адаптивной корректировкой ёмкости под изменение температуры и влажности, чувствительность и стабильность работы остаются прежними несмотря на изменение погодных условий. Сигнал открытия и индикация переключаются при прикосновении. В режиме ожидания светодиод горит зелёным цветом, в момент касания переключается в красный цвет.

2 Характеристики

Параметр	Значение
Напряжение питания	DC9-DC12V
Ток потребления	30 мА Макс. коммут. ток 1А
Рабочая температура	-30°C~60°C
Допустимая влажность	20%-80%
Габариты	86*86*18 мм
Вес	82 г

3 Распиновка

№.	Функция	Цвет	Описание
1	12V	Красный	Питание +12В
2	GND	Чёрный	Питание -12В
3	NO	Синий	Нормально открытый
4	COM	Фиолетовый	Общий
5	NC	Оранжевый	Нормально закрытый

5 Установка

- Закрепите заднюю часть кнопки на высоте примерно 1,2 метра от земли
- Спаяйте и загерметизируйте контакты
- Прикрепите лицевую панель к задней части
- Подайте питание и проведите тест, установка завершена

4 Схема подключения с контроллером

