

ViGUARD KEYFOB			
<p>Миниатюрный многофункциональный брелок управления. 6 кнопок управления. Служит для постановки / снятия с охраны, включения режима «Паника» в экстренной ситуации и для управления домашней автоматикой. Используется защитное шифрование управляющего сигнала.</p>			
Технические характеристики		Срок работы батареи	до 1 года
Частота радиосигнала	433 МГц	Рабочая температура	-10 - 50 °С
Дальность радиосигнала	до 50 м	Элемент питания (CR2032 Lithium)	3 В
Примечание:		Обучение:	
<p>Брелок имеет две группы кнопок для работы с двумя типами устройств: Кнопки «Постановка», «Снятие», «Частичная постановка», «Паника» предназначены для работы с контрольной панелью. Остальные две кнопки предназначены для работы с домашней автоматикой. Для этого необходимо использовать беспроводный выключатель «ViGUARD SWITCHER». Также, кнопки управления автоматикой можно использовать в качестве дверного звонка, для замены в системе «ViGUARD BELL».</p>		<p>Для регистрации брелока в память контрольной панели либо, в память устройства домашней автоматике, необходимо перевести устройство в режим регистрации, согласно инструкции к этому устройству. И нажать на брелоке одну из кнопок, которая работает с данным типом устройств.</p>	
<p>Кнопки управления домашней автоматикой могут управлять 3-мя группами устройств. Для этого 1-ой и 2-ой группе будут соответствовать нажатия кнопок по-отдельности, а для 3 группы необходимо удерживать обе кнопки одновременно.</p>		<p>Для управления устройствами, а также при регистрации брелока, необходимо удерживать кнопку брелока не мене 1 сек. Для включения режима «Паника» необходимо удерживать кнопку более 4 секунд.</p>	
<p>Для контроля работоспособности брелока используется светодиод, который подтверждает отправку кодированного сигнала при нажатии кнопок.</p>		<p>Если со временем уменьшилась дальность работы брелока, или светодиод подтверждения не загорается, то необходимо произвести замену батарейки.</p>	
<p>Дополнительную информацию и контакты службы поддержки можно получить на сайте www.viguard.pro</p>			