

ViGUARD BREAK GLASS				
<p>Беспроводный детектор разбития стекла. Цифровая обработка сигнала. Высокий уровень защиты от ложных тревог. Регулируемая чувствительность. Цифровое кодирование радиосигнала. Информирование о неисправностях и разряде батареи. Высокая дальность радиосигнала. Детектирует разбитие обычного стекла, защищенного стекла, бронированного пленкой стекла, фольгированного стекла, двойного изоляционного стекла, армированного стекла. Привлекательный дизайн.</p>				
Технические характеристики		Зона Обнаружения		
Частота радиосигнала	433 МГц			
Дальность радиосигнала	до 150 м			
Элемент питания, литий (CR123A*2шт.)	3 В			
Потребление	до 30 мА			
Срок работы батареи	до 1 года			
Дальность обнаружения	4.6 м			
Рабочая температура	- 20 - 50 °С			
Примечания:		Не устанавливать ближе 2 м. от дверей		
Расстояние до охраняемого окна не более 4.6 м		Не устанавливать ближе 1 м от вентиляции		
Не преграждать пространство от детектора до стекла		Не устанавливать рядом с сиреной		
Настройка DIP переключателей:		DIP 1 DIP 2 Чувствительность		
DIP 3	ON/OFF	OFF	OFF	Максимальная
DIP 4	ON/OFF	ON	OFF	Средняя
		OFF	ON	Низкая
		ON	ON	Минимальная
Регистрация детектора:		Замена батареи:		
<p>Включите контрольную панель в режим регистрации детекторов в соответствии с инструкцией на панель. Вставьте батарейку. Нажмите более 3 секунд кнопку тампера детектора. Контрольная панель подтвердит регистрацию устройства.</p>		<p>Снижение уровня заряда батареи уменьшает дальность радиосигнала детектора. Контрольная панель заранее проинформирует пользователя о снижении заряда батареи. В этом случае, батарею необходимо заменить, соблюдая полярность контактов. Необходимо использовать только рекомендованный тип батареи питания (CR123A)</p>		
<p>Дополнительную информацию и контакты службы поддержки можно получить на сайте www.viguard.pro</p>				