Amatek

Сброс пароля Администратора для ІР камеры по коду проверки

В связи с участившимися случаями попыток несанкционированного доступа к IP камерам производитель усложнил процедуру сброса пароля Администратора.

При утере пароля Администратора необходимо выполнить следующие шаги для сброса пароля и восстановления доступа к управлению видеорегистратором:

1. Нажмите «Забыли пароль» в меню «Вход в систему»

Имя пользователя	admin	
Пароль		
	Вход	V

 Если ранее были заданы ответы на контрольные вопросы, то в открывшимся меню «Вопросы безопасности» выберите необходимые вопросы и введите ответы. Далее нажмите «Подтвердить» для завершения процедуры сброса пароля.

Безопасный вопос				
Пожалуйста, пароль	ответьте на следующие вопросы, чтобы сбросить			
Вопрос	Какие последние пять цифр номера вашего и			
Ответ	1			
Вопрос	Какую учетную запись электронной почты в			
Ответ				
	подтвердить отменить Забыть?			

3. Дважды введите новый пароль Администратора и нажмите «ОК» для подтверждения.

Имя пользователя	admin 💌	
Новый пароль		
Подтверд.		
	Οκ	7

Внимание! Если в вашей IP камер не были заранее указаны ответы на вопросы безопасности или вы не помните правильных ответов, вам необходимо воспользоваться процедурой сброса пароля Администратора с использованием кода проверки.

Amatek

4. Нажмите «Забыть?» в меню «Вопросы безопасности»

Пожалуйста, пароль	тветьте на следующие вопросы, чтобы сбросить
Вопрос	Какие последние пять цифр номера вашего и 💌
Ответ	
Вопрос	Какую учетную запись электронной почты в
Ответ	
	подтвердить отменить Забыть?

В открывшимся меню «Код проверки» будет отображены QR-код проверки и QR-код установки мобильного приложения XMEye.



- 5. При необходимости установите на ваш смартфон мобильное приложение ХМЕуе.
- 6. Откройте приложение XMEye (XMEye Pro) и отсканируйте QR-код подтверждения, нажав

🖉 в левом верхнем углу.

7. Приложение сгенерирует код проверки (Code).

www.amatek.su

Amatek

MIMTS	RUS 🗢	13:	14	108	34 % 🔳
(Ξ)		Device	e List 🔻		
1	1080N				\oslash
1	HTV-84X			Ø	Ø
-	HTK166 p aa2836	2p		Ø	\odot
-		Cor 3550	de 097		\oslash
-		Conf	ïrm		Ø
1	ee77b ee77b			Ø	\oslash
×L,	HT89 2ff0d			Ø	Ø
Dev	ce A	(Jarm	Mobile Stora	ge	8 My

Примечание: При отсутствии доступа к мобильному приложению, вам необходимо прислать фото QR-кода в сервисный центр AMATEK для получения кода проверки.

8. Введите полученный код в поле «Код подтверждения» и нажмите «Подтвердить».

код подт	верждения		
	подтвердить	отменить	

9. При успешном выполнении процедуры сброса пароля откроется окно для установки нового пароля Администратора (см. описание в п.3).

Внимание! Настоятельно рекомендуем указать ответы на контрольные вопросы безопасности для сброса пароля Администратора.

10. Откройте меню настроек IP камеры «Устройство» и перейдите в подменю «Пользователи». Далее выберите пункт «Safe вопрос»

Настройки -> Инструменты -> Пользователи					
N₽	Пользователь	Группа			
1	admin	admin		Изм. польз.	
				Изм. группу	
				Изм. пароль	
				Доб.польз.	
				Доб.группу	
				Удал. польз.	
				Удал. группу	
				Обновить	
				Safe Bonpoc	
<			>	Отмена	



11. Выберите контрольные вопросы и укажите ответы. Далее нажмите «ОК»

	Safe Вопрос	×
Пожалуйста, у	становите безопасности При возникновении вопросов сбросить пароль	
Безопасный во	прос	
Вопрос	Какие последние пять цифр номера вашего мобильног 💌	
Ответ		
Вопрос	Какую учетную запись электронной почты вы исполь 💌	
Ответ		
🖲 Отправ	зить код подтверждения в мобильное приложение	
С Отправ	зить код подтверждения в мой контактный профиль	
проверка	почт	
Рекомендуе надежном м	т записывать свои вопросы и ответы и хранить их в есте.	
	Ок	

Внимание! Надежно запомните и/или запишите пароль Администратора и ответы на контрольные вопросы для сброса пароля.